

RB 2726 BONDOGLIT SİM TUTKALI

- ÜRÜNLER** : **RB 2726 BONDOGLIT - Su Bazlı Sim Tutkalı**
- ÖZELLİKLERİ** : Simlerin kumaş üzerine uygulanması için hazır su bazlı tutkaldır, Şablonlarda tıkama yapmaz, Simlerin kumaş üzerinde çok canlı ve parlak durmasını sağlar, Ekolojik Standartlarına uygundur. Ekoteks 100 Class II.
- KULLANIM** : % 15-20 arasında sim ilave edilmiş RB 2726 BONDOGLIT sim tutkalı yumuşak bir ragle yardımı ile baskı yapılır. Serpme efekti verir. Simin parlak görünmesi ve yıkama haslığının yüksek olması için iyi fikse gereklidir. Tavsiye edilen ipek numarası ile yapılan baskılar istenilen sonucu verir. Çok ara kurutma kullanılan baskılarda şablonları tıkamaz. Zemin üzerine RB 2726 Bondoglit tutkalının basılacağı durumlarda, hem zemine hem de RB 2726 içine % 0,5- 2 aralığında RB 2601 Superfix katılması gerekmektedir. Düşük derecelerde fiske etmek ya da haslıkları artırmak için, günlük kullanımlarda da, %0,5- 1 oranında RB 2601 Superfix kullanımı tavsiye edilmektedir. Katalizör takviyesi yapılan tutkalların yıkaması ertesi gün yapılmalıdır.
- RENK** : Ekru
- PH** : $7.0 \pm 0,5$
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 10.000 –30.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 0,9 -1,1 gr / ml
- ŞABLON** : 12 -T Threads / cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 165°C -170°C'de, 1.5 -2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalı.
- PAKETLEME** : 10 – 30 kg 'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştığınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.